



Exporté le 15-10-2025
Version : 1.2.2



Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3
<i>Description</i>	4
<i>Structure</i>	4
<i>Exemple</i>	9
<i>Conditions d'envoi</i>	10

Summary	AES_746 : Réponse d'erreur sur déclaration du chargeur
Type	XML
Destinataire	Chargeur
Expéditeur	CIN
Evenement déclencheur	Déclaration d'un AES_745 avec des erreurs techniques par un chargeur

Versions du document

8 oct. 2025	Hélène ESCODA	Ajout du transactionId dans le nom du fichier
1 8 oct. 2025	Victor GARRUCHET	Erreur DIF004 n'est plus dans la liste pour le 746 (pas de comparaison avec avis d'enregistrement)
2 22 août 2025	Hélène ESCODA	Mise à jour des erreurs suite mise en place des processus de vérification des balises
3 29 août 2025	Hélène ESCODA	Renommage des erreurs : • DECL001 en DCL001 • DECL002 en DCL002 • DECL003 en DCL003
4 1 sept. 2025	Hélène ESCODA	Harmonisation avec l'AES_756 • Renommage des erreurs ○ DCL003 en RIG001 ○ UPD001 en UPD004 ○ UPD002 en UPD003 • Ajout des erreurs : ○ LOC003 ○ LOC004

8 oct. 2025	<u>Hélène ESCODA</u>	Ajout du transactionId dans le nom du fichier
5 8 sept. 2025	<u>Victor GARRUCHET</u>	Mise à jour xsd
6 11 sept. 2025	<u>Victor GARRUCHET</u>	Ajout DEC005
7 8 oct. 2025	<u>Hélène ESCODA</u>	Ajout du transactionId dans le nom du fichier
8 8 oct. 2025	<u>Victor GARRUCHET</u>	Erreur DIF004 n'est plus dans la liste pour le 746 (pas de comparaison avec avis d'enregistrement)

Description

Le message AES_746_ERR est envoyé par le CIN au chargeur suite à analyse du AES_745 qu'il a envoyé, si ce dernier contient une ou plusieurs erreurs.

Le but est de notifier le chargeur que son AES_745 présente des erreurs et ne peut donc soit pas être traité, soit sera intégré mais devra être modifié par le transitaire.

Structure

Nommage du fichier : 5AES_746_[messageId]_[transactionId].xml => ex :

AES_746_20250310161853481844_13313481844.xml AES_746_20250310161853481844.xml

Présence => R = required ; D = Dependence ; O = Optional

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	R/O/D	Description	Commentaire
Message AES746				I	R		
EnvelopeMessage				I	R		
	datetime	Date format ISO8601	"2025-05-14T12:53:08Z"	I	R	Date et heure de génération du message AES_746	
	messageId	an20 Date format YYYYMMDDHHmmss (en partant du ZULU time) suivi des	"20250310161853481844"	I	R	Identifiant du message (unique)	

		6 derniers caractères du transactionId					
	transactionId	an...35	"13313481844"	I	R	transactionId du message AES_745	
Message Body				I	R		
Customs				I	R		
	message AES745Id	an20	"20250310142300481844"	I	R	Identifiant du message AES_745 auquel on répond (unique)	

	MRN	an18	"25FRI65004938857B7"	I	R	MRN du AES_745	
	shipper	an3	"PSA"	I	R	Shipper du message 745, ou de la saisie portail	
Conte nt				I	R		
Errors				I	R		
Error				9999	R		
	sequence Number	n..5	I	I	R	Numéro d'ordre	
	errorPointer	an..512	"/MessageAES745/Message/MessageBody/MRN/GoodsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodity/GoodsMeasure/grossMass"	I	D	Ligne du 745 en anomalie	

		errorCode	an...6	DIF003	I	R	Cod e de l'err eur	
		errorReason	an..512	'GOODS NUMBER' + declarationGoodsItemNumber + 'WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED:' + grossMass	I	R	Rais on de l'err eur	
		originalAttributeValue	an..512	"120.02"	I	D	Vale ur d'att ribut reçu e (dan s le 745)	
		expectedAttribute Value	an...512	"135.51"	I	D	Vale ur atten due (si une) côté doua ne (FRA _112)	

Exemple



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES746>
  <EnvelopeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnvelopeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES745Id>20250310142300481844</messageAES745Id>
      <MRN>25FR165004938857B7</MRN>
      <shipper>PSA</shipper>
    </Customs>
    <Content>
      <Errors>
        <Error>
          <sequenceNumber>1</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES745/Message/MessageBody/MRN/mrnNumber</errorPointer>
          <errorCode>UPD001</errorCode>
          <errorReason>A FORWARDER DECLARATION WAS ALREADY RECEIVED FOR THIS
MRN</errorReason>
          <originalAttributeValue>25FR165004938857B7</originalAttributeValue>
        </Error>
      </Errors>
    </Content>
  </MessageBody>
</MessageAES746>
```

Conditions d'envoi

Ce message fait suite à la réception d'un AES_745 contenant une ou plusieurs erreurs :

Les erreurs de format (manque de balises obligatoires...) sont gérées par des [FNA](#).

Cod e	Raison	Condi on (français)	Condi on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
DCL 001	'THE DECLARANT DOES NOT EXIST'	La société qui a déposé le fichier ne correspond à aucune société dans le CIN	The sender does not correspond to any company in the CIN.	/ (donnée extraite su sftp => déclarant tech)	Société => Code Société
DCL 002	'THE DECLARANT IS NOT ACTIVE'	La société qui a déposé le fichier correspond à une société inactive dans le CIN	The sender corresponds to an inactive company in the CIN.	/ (donnée extraite su sftp => déclarant tech)	Société => Code Société (OK) société inactive

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
					ct iv e
AW B001	'AWB NUMBER IS NOT VALID'	L'AWB n'est pas valide	The AWB is not valid.	Message.MessageBody.Header.airwaybill	/
ZER 001	'ZERO VALUE IS NOT ALLOWED HERE'	Une valeur est égale à 0 alors qu'elle ne peut pas être nulle (numéro de séquence, masse brute...)	A value is equal to 0 when it cannot be zero (sequenceNumber, grossMass...)	• Message.EnveloppeMessage.schemaVersion • Message.MessageBody.Header.awbGrossMass • Message.MessageBody.Header.awbNumberOfPackages • Message.MessageBody.MRN.mrnNumberOfArticles • Message.MessageBody.MRN.mrnNumberOfPackages • Message.MessageBody.MRN.mrnGrossMass • Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.commodity.goodsMeasure.grossMass	/
				A ajouter ? • Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.sequenceNumber	

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
				Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.declarationGoodsItemNumber	
DEC 001	'DECLARATION NUMBER (MRN) IS NOT CORRECT'	Le format du MRN renseigné n'est pas correct	The format of the MRN is incorrect.	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	/
DEC 002	'DECLARATION NUMBER (MRN) IS NOT AN EXPORT MRN'	Le MRN renseigné n'est pas un MRN d'export	The MRN entered is not an export MRN.	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	/
DEC 004	'INVALID REGISTRATION NOTIFI'	Avis d'enregistrement invalidé trouvé	Invalid registration notification found	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	Avis d'enregistrement => MRN → Statut

Cod e	Raison	Condi on (français)	Condi on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur comparée en base
	CATION FOUND FOR THE MRN GIVEN'	pour le MRN donné	for the MRN.		
DEC005	'DECLARATION GOODS ITEM NUMBERS ARE NOT UNIQUE'	Les numéros d'article ne sont pas uniques.	Declaration goods item numbers are not unique.	Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.declarationGoodsItemNumber (liste)	/
DEE001	'THE PARTY DOES NOT EXIST'	Le code de l'expéditeur, du chargeur ou du transitaire n'existe pas	The sender, shipper or forwarder code does not exist.	Message.MessageBody.Header.forwarder OU Message.MessageBody.Header.shipper OU EnveloppeConnexion.sender	<u>Société</u> => Code Société
LOC001	'WAREHOUSE'	Le Magasin	The warehouse	Message.MessageBody.MRN.warehouse	<u>Magasin</u> =>

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
	LOCATI ON DOES NOT EXIST'	défini dans le message n'est pas reconnu	e does not correspond to any warehouse in the CIN.		Code Magasin
LOC 002	'OFFICE OF EXIT DOES NOT EXIST'	Le Bureau de sortie défini dans le message n'est pas reconnu	The office of exit does not correspond to any customs office in the CIN.	Message.MessageBody.MRN.officeOfExit	Bureau de douane => Code bureau
LOC 003	'OFFICE OF EXIT IS NOT IN FRANC E'	Le Bureau de sortie défini dans le message n'est pas français	The office of exit is not French.	Message.MessageBody.MRN.officeOfExit	Bureau de douane => Code bureau
LOC 004	'WARE HOUSE AND OFFICE	Le bureau de sortie	The office of exit is not the	Message.MessageBody.MRN.warehouse Message.MessageBody.MRN.officeOfExit	Bureau de douane =>

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
	OF EXIT ARE NOT LINKED'	défini dans le message n'est pas bureau de sortie pour le magasin défini dans le message	exit office for the warehous e defined in the message.		Magasins liés
UPD 003	'THE STORA GE EXIT NOTIFI CATIO N WAS ALREA DY SENT FOR THIS AWB'	Récepti on d'un AES_74 5 avec un AWB pour lequel un AES_54 7 a déjà été envoyé.	An AES_745 was received with an AWB for which we have already sent an AES_547	Message.MessageBody.Header.airwaybill	Exportat ion => AWB et Statut
UPD 004	'A FORWA RDER DECLA RATIO	Récepti on d'un AES_74 5 avec un MRN	Receipt of an AES_745 with an MRN for	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	Exportat ion => MRN et Statut

Cod e	Raison	Condi on (françai s)	Condi on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
	N WAS ALREA DY RECEIV ED FOR THIS MRN'	pour lequel un AES_75 5 a déjà été reçu.	which an AES_755 has already been received.		
RIG0 01	'AES IS NOT ALLOW ED FOR THE TECHNI CAL SENDER '	Le sender techniqu e (ie la société liée au sFTP ou à l'utilisateur ur) n'a pas le droit d'envoy er des message s pour AES	The technical sender (i.e., the company linked to sFTP or the user) is not authorize d to send messages for AES.	/	<u>Société</u> => Services → AES