



Exporté le 12-09-2025
Version : 1.2



Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3
<i>Description</i>	4
<i>Structure</i>	4
<i>Exemple</i>	8
<i>Conditions d'envoi</i>	9

Summary	AES_746 : Réponse d'erreur sur déclaration du chargeur
Type	XML
Destinataire	Chargeur
Expéditeur	CIN
Evenement déclencheur	Déclaration d'un AES_745 avec des erreurs techniques par un chargeur

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 13 août 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2 22 août 2025	Hélène ESCODA	Mise à jour des erreurs suite mise en place des processus de vérification des balises
3 29 août 2025	Hélène ESCODA	Renommage des erreurs : • DECL001 en DCL001 • DECL002 en DCL002 • DECL003 en DCL003
4 1 sept. 2025	Hélène ESCODA	Harmonisation avec l'AES_756 • Renommage des erreurs ○ DCL003 en RIG001 ○ UPD001 en UPD004 ○ UPD002 en UPD003 • Ajout des erreurs : ○ LOC003 ○ LOC004

Date	Auteur	Commentaire
5 8 sept. 2025	Victor GARRUCHET	Mise à jour xsd
6 11 sept. 2025	Victor GARRUCHET	Ajout DEC005

Description

Le message AES_746_ERR est envoyé par le CIN au chargeur suite à analyse du [AES_745](#) qu'il a envoyé, si ce dernier contient une ou plusieurs erreurs.

Le but est de notifier le chargeur que son [AES_745](#) présente des erreurs et ne peut donc soit pas être traité, soit sera intégré mais devra être modifié par le transitaire.

Structure

Nommage du fichier : AES_746_[messageId].xml => ex : AES_746_20250310161853481844.xml

Présence => R = required ; D = Dependence ; O = Optional

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	R/O/D	Description	Commentaire
Message	AES746			I	R		
Envelope	peMessage			I	R		

	datetime	Date format ISO8601	"2025-05-14T12:53:08Z"	I	R	Date et heur e de géné ratio n du mess age AES _746	
	messaged	an20 Date format YYYYM MDDH Hmms (en partant du ZULU time) suivi des 6 derniers caractè res du transacti onId	"20250310161853481844"	I	R	Ident ifiant du mess age (uniq ue)	
	transacti onId	an...35	"13313481844"	I	R	trans actio nId	

						du mess age AES _745	
Message Body				I	R		
Custo ms				I	R		
	message AES745Id	an20	"20250310142300481844"	I	R	Ident ifiant du mess age AES _745 auqu el on répo nd (uniq ue)	
	MRN	an18	"25FRI65004938857B7"	I	R	MR N du AES _745	
	shipper	an3	"PSA"	I	R	Ship per du mess age 745,	

						ou de la saisie port ail	
Conte nt				I	R		
Errors				I	R		
Error				999 9	R		
	sequence Number	n..5	I	I	R	Num éro d'or dre	
	errorPoi nter	an..512	“/MessageAES745/Message/MessageBody/MRN/Go odsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodity/ GoodsMeasure/grossMass”	I	D	Ligne du 745 en ano malie	
	errorCo de	an...6	DIF003	I	R	Cod e de l'err eur	
	errorRea son	an..512	'GOODS NUMBER' + declarationGoodsItemNumber + 'WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED:' + grossMass	I	R	Rais on de l'err eur	

	originalAttribute Value	an..512	"120.02"	I	D	Valeur d'attribut reçue (dans le 745)	
	expected Attribute Value	an..512	"135.51"	I	D	Valeur attendue (si une) côté douane (FRA_112)	

Exemple



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES746>
  <EnvelopeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnvelopeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES745Id>20250310142300481844</messageAES745Id>
      <MRN>25FR165004938857B7</MRN>
      <shipper>PSA</shipper>
    </Customs>
    <Content>
      <Errors>
        <Error>
          <sequenceNumber>1</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES745/Message/MessageBody/MRN/mrnNumber</errorPointer>
          <errorCode>UPD001</errorCode>
          <errorReason>A FORWARDER DECLARATION WAS ALREADY RECEIVED FOR THIS
MRN</errorReason>
          <originalAttributeValue>25FR165004938857B7</originalAttributeValue>
        </Error>
      </Errors>
    </Content>
  </MessageBody>
</MessageAES746>

```

Conditions d'envoi

Ce message fait suite à la réception d'un AES_745 contenant une ou plusieurs erreurs :

Les erreurs de format (manque de données obligatoire...) sont gérés par des [FNA](#).

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
DCL 001	'THE DECLARANT	La société qui a	The sender does not	/ (donnée extraite su sftp => déclarant tech)	Société =>

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
	DOES NOT EXIST'	déposé le fichier ne corresp ond à aucune société dans le CIN	correspo nd to any company in the CIN.		Code Société
DCL 002	'THE DECLARANT IS NOT ACTIVE'	La société qui a déposé le fichier corresp ond à une société inactive dans le CIN	The sender correspo nds to an inactive company in the CIN.	/ (donnée extraite su sftp => déclarant tech)	<u>Société</u> => Code Société (OK) s o ci é t é in a ct iv e
AWB 001	'AWB NUMBER IS	L'AWB n'est pas valide	The AWB is not valid.	Message.MessageBody.Header.airwaybill	/

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
	NOT VALID'				
ZER 001	'ZERO VALUE IS NOT ALLOWED HERE'	Une valeur est égale à 0 alors qu'elle ne peut pas être nulle (numéro de séquence, masse brute...)	A value is equal to 0 when it cannot be zero (sequenceNumber, grossMass...)	- Message.EnveloppeMessage.schemaVersion - Message.MessageBody.Header.awbGrossMass - Message.MessageBody.Header.awbNumberOfPackages - Message.MessageBody.MRN.mrnNumberOfArticles - Message.MessageBody.MRN.mrnNumberOfPackages - Message.MessageBody.MRN.mrnGrossMass - Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.commodity.goodsMeasure.grossMass A ajouter ? - Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.sequenceNumber - Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.declarationGoodsItemNumber	/
DEC 001	'DECLARATION NUMBER	Le format du MRN renseigné n'est	The format of the MRN	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	/

Cod e	Raison	Condit ion (français)	Condit ion (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur comparée en base
	(MRN) IS NOT CORRECT'	pas correct	is incorrect.		
DEC 002	'DECLARATION NUMBER (MRN) IS NOT AN EXPORT MRN'	Le MRN renseigné n'est pas un MRN d'export	The MRN entered is not an export MRN.	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	/
DEC 004	'INVALID REGISTRATION NOTIFICATION FOUND FOR THE MRN GIVEN'	Avis d'enregistrement invalidé trouvé pour le MRN donné	Invalid registration notification found for the MRN.	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	<u>Avis d'enregistrement => MRN → Statut</u>
DEC 005	'DECLARATION	Les numéros	Declarations	Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems.declarationGoodsItemNumber (liste)	/

Cod e	Raison	Condit ion (français)	Condit ion (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur comparée en base
	N GOODS ITEM NUMBER ARE NOT UNIQUE'	s d'article ne sont pas uniques.	item numbers are not unique.		
DEE001	'THE PARTY DOES NOT EXIST'	Le code de l'expéditeur, du chargeur ou du transitaire n'existe pas	The sender, shipper or forwarder code does not exist.	Message.MessageBody.Header.forwarder OU Message.MessageBody.Header.shipper OU EnveloppeConnexion.sender	<u>Société</u> => Code Société
DIF004	'NUMBER OF GOODS RECEIVED DIFFERENT FROM EXPECTED VALUE'	Le nombre d'article s renseigné ne correspond pas au nombre d'article	The number of goods provided in the message is not equal to the one of the registrati	Number of Message.MessageBody.MRN.goodsShipment.goodsShipmentItems (or we can use the sequenceNumber max)	<u>Avis d'enregistrement</u> => MRN (OK) => numéro d'article de marchandise

Cod e	Raison	Condi on (françai s)	Condi on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
		s de l'avis d'enregi stremen t	on notificati on		n o m b r e d' a rt ic le (o u n u m é r o d e s é q u e n c e

Cod e	Raison	Condi on (françai s)	Condi on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
					m a x)
LOC 001	'WARE HOUSE LOCATI ON DOES NOT EXIST'	Le Magasin défini dans le message n'est pas reconnu	The warehous e does not correspo nd to any warehous e in the CIN.	Message.MessageBody.MRN.warehouse	<u>Magasin</u> => Code Magasin
LOC 002	'OFFICE OF EXIT DOES NOT EXIST'	Le Bureau de sortie défini dans le message n'est pas reconnu	The office of exit does not correspo nd to any customs office in the CIN.	Message.MessageBody.MRN.officeOfExit	<u>Bureau de douane</u> => Code bureau
LOC 003	'OFFICE OF EXIT IS NOT IN FRANC E'	Le Bureau de sortie défini dans le message	The office of exit is not French.	Message.MessageBody.MRN.officeOfExit	<u>Bureau de douane</u> => Code bureau

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
		n'est pas français			
LOC 004	'WAREHOUSE AND OFFICE OF EXIT ARE NOT LINKED'	Le bureau de sortie défini dans le message n'est pas bureau de sortie pour le magasin défini dans le message	The office of exit is not the exit office for the warehouse defined in the message.	Message.MessageBody.MRN.warehouse Message.MessageBody.MRN.officeOfExit	Bureau de douane => Magasins liés
UPD 003	'THE STORAGE EXIT NOTIFICATION WAS ALREADY SENT FOR	Récepti on d'un AES_745 avec un AWB pour lequel un AES_547 a déjà	An AES_745 was received with an AWB for which we have already sent an AES_547	Message.MessageBody.Header.airwaybill	Exportat ion => AWB et Statut

Cod e	Raison	Condi ti on (fran çai s)	Condi ti on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
	THIS AWB'	été envoyé.			
UPD 004	'A FORWA RDER DECLA RATIO N WAS ALREA DY RECEIV ED FOR THIS MRN'	Récepti on d'un AES_74 5 avec un MRN pour lequel un AES_75 5 a déjà été reçu.	Receipt of an AES_745 with an MRN for which an AES_755 has already been received.	Message.MessageBody.MRN.mrnNumber	<u>Exportat ion</u> => MRN et Statut
RIG0 01	'AES IS NOT ALLOW ED FOR THE TECHNI CAL SENDER '	Le sender techniqu e (ie la société liée au sFTP ou à l'utilisateur) n'a pas le droit d'envoy er des message	The technical sender (i.e., the company linked to sFTP or the user) is not authorize d to send messages for AES.	/	<u>Société</u> => Services → AES

Cod e	Raison	Condi on (françai s)	Condi on (anglais)	Valeur regardée dans le AES_745	Valeur compa rée en base
		s pour AES			